

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **502-1000**

Artikel/Modell **SARO Infrarot-Terrassenheizstrahler  
Modell GOLDEN 2000 AMBER FOCUS**

GTIN **8713415334340**



- Material: (Gehäuse) Aluminium, schwarz einbrennlackiert
- Terrassenstrahler zur Wandmontage, mit Schutzgitter, für den Außenbereich
- Infrarotstrahler: Erwärmt zuerst Gegenstände in Reichweite und nicht die Luft
- Lampe: Golden Amber (+ focus point) für ca. 8000 Betriebsstunden
- Ein-/Ausschalter auch direkt am Gerät vorhanden
- Inkl. Fernbedienung (2x AAA je 1,5 V - nicht enthalten)
- Bluetooth geeignet
- Wandhalterung u. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Schutzklasse: IP65
- Reichweite: 20 bis 25 m<sup>2</sup> mit speziellem Wärmefokus
- Leistungsstufen: 6
- Kabellänge: 1,85 m mit Stecker CEE 7/4 (Typ F/Schukostecker)
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW
- Abmessungen: B 660 x T 145 x H 145 mm
- Gewicht (netto/brutto): 3,5 / 4,8 kg
- Optional: Standfuß für Wandlung als Standmodell erhältlich
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 85162999

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **502-1000**

Artikel/Modell **SARO Infrarot-Terrassenheizstrahler  
Modell GOLDEN 2000 AMBER FOCUS**

GTIN **8713415334340**



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Terrassenheizstrahler ist ausschließlich für den Außenbereich oder gut belüftete große Räume geeignet. Nicht in geschlossenen oder feuchten Innenräumen wie Badezimmern oder Waschküchen verwenden.
- Halten Sie brennbare Gegenstände wie Zeltplanen, Sonnenschirme, Möbel oder Papier mindestens 1 Meter vom Gerät entfernt.
- Der Heizstrahler muss fest montiert sein.
- Während des Betriebs wird die Heizkappe extrem heiß. Berühren Sie das Gerät nicht, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- Das Gerät nicht mit Wasser bespritzen oder reinigen. Sicherstellen, dass keine Flüssigkeiten auf elektrische Teile gelangen.
- Verwenden Sie den Heizstrahler nur an geerdeten Steckdosen, die mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sind.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es in Betrieb ist.
- Keine Gegenstände auf dem Heizstrahler ablegen oder ihn abdecken, da dies Überhitzung und Brandgefahr verursachen kann.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren nur unter Aufsicht und mit entsprechenden Anweisungen.
- Wenn Schäden am Gerät, am Kabel oder an der Steckdose festgestellt werden, das Gerät sofort vom Stromnetz trennen und nicht weiterverwenden.
- Zur Reinigung oder Wartung das Gerät immer ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Nur Originalersatzteile verwenden und Wartungen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen wie Gas oder Lösungsmitteln verwenden. Explosionsgefahr!
- Der Heizstrahler darf niemals so positioniert werden, dass er nach oben strahlt, um eine Überhitzung der Decke zu vermeiden.
- Während der Montage oder Demontage sicherstellen, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ursprung        | China                                                                   |
| Zolltarifnummer | 85162999                                                                |
| Importeur       | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827